



DEKO-LIGHT RF-SMART SET DE DÉMARRAGE 1 230V VARIATEUR À TRIAC + RF-TÉLÉCOMMANDE

- Luminosité variable
- Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel
- Contrôlable avec toutes les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m)
- Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- Commande de composants (R/C) 230 V
- Luminosité minimale réglable sur 10 niveaux
- Mode de commutation réglable (variation désactivée)
- Possibilité de connecter jusqu'à 10 LED-LM / 7 ballasts LED (max. 300 W pour les charges R/C)
- 1 zone de commande
- Fonctionnement de la télécommande avec 2 piles AAA (non incluses)
- Kit composé de : 1x 843503 + 1x 843508

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Longueur	25 mm	Contrôle	RF-Smart, Variateur à coupure de phase descendante, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Largeur	70 mm		
Hauteur	70 mm		
Puissance	1,0-300 W		
Courant de sortie	1,36 A	Canaux	1

Article Prix

843500 **99,95 €**

