



## DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR À TRIAC EXTÉRIEUR 230V

- Luminosité variable
- Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel
- Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses)
- Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- Commande de composants 230 V
- Luminosité minimale réglable sur 10 niveaux
- Mode de commutation réglable (variation désactivée, possibilité de connecter des relais de charge supplémentaires)
- Possibilité de connecter jusqu'à 10 LED-LM / 7 ballasts LED (max. 300 W pour les charges R/C)
- Répartiteur d'installation extérieur IP67 avec jusqu'à 4 entrées de câbles de 4-14 mm et 2 obturateurs

Courant de sortie	1,36 A	Tension d'entrée	100-240 V/CA
Boîtier	Plastique	Contrôle	RF-Smart, Variateur à coupure de phase descendante, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Longueur	170 mm	Canaux	1
Largeur	155 mm		
Hauteur	65 mm		
Puissance	1,0-300 W		

Article Prix

**843504**  **89,95 €**

