



## DEKO-LIGHT RF-SMART VARIATEUR DE LED 5-EN-1, 5 CANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Luminosité et saturation de couleur variables
- 16 millions de couleurs ou température de couleur réglable
- 18 programmes automatiques préinstallés
- Fonction Intelli-Push Dim (marche/arrêt, luminosité) via bouton libre de potentiel
- Contrôlable avec les télécommandes radio RF-smart (2,4 GHz, portée d'environ 30 m, non incluses)
- Contrôlable avec toutes les commandes / applications compatibles Zigbee 3.0, p. ex. Amazon Echo (Alexa), l'Assistant Google, Tuya (passerelle correspondante nécessaire, portée en extérieur jusqu'à 100 m)
- Synchronisation du programme et de la télécommande lors de l'utilisation de plusieurs composants RF-smart (fonction répéteur)
- Commande Simple/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
- Sans scintillement [enregistrements photo/vidéo]
- Puissance : max. 20 A/contrôleur, max. 10 A/canal
- 12 V = 240 W, 24 V = 480 W, 48 V = 960 W

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	12-48 V/DC
Longueur	23 mm	Contrôle	RF-Smart, ZigBee
Largeur	47 mm		3.0, Intelli Push-Dim
Hauteur	120 mm		
Courant de sortie	20 A	Canaux	1, 2, 3, 4, 5

Article Prix

843505 ■ 69,95 €

