



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 1 230V TRIAC DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG

- Helligkeit dimmbar
- Intelli-Push Dim Funktion [An/Aus, Helligkeit] über potentialfreien Taster
- steuerbar mit allen RF-smart Funkfernbedienungen [2,4 GHz, Reichweite ca. 30 m]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100 m]
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- Steuerung von 230V [R/C] Komponenten
- Mindesthelligkeit in zehn Stufen einstellbar
- Schalter-Modus einstellbar [dimmen deaktiviert]
- bis zu 10x LED-LM / 7x LED-Vorschaltgerät anschließbar [max.300W für R/C-Lasten]
- 1 Steuerungszone
- Betrieb Fernbedienung mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- Set bestehend aus: 1x 843503 + 1x 843508

Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	100-240 V/AC
Länge	25 mm	Ansteuerung	RF-Smart, Mit Phasenabschnittsdimmer, ZigBee 3.0, Intelli Push-Dim
Breite	70 mm		
Höhe	70 mm		
Leistung	1,0-300 W	Kanäle	1
Ausgangsstrom	1,36 A		

Artikel Preis

843500 **99,95 €**

